

铜版纸105g
风琴六折页 成品60*60mm 展开300*60mm

六键


梅蒂斯智能墙壁开关 (六键) 说明书


使用前请仔细阅读使用手册




产品介绍

梅蒂斯智能墙壁开关是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合使用易庐智能网关、百度智能音箱可实现远程控制、语音控制家中的灯光，与其他智能设备结合还可体验更多的智能场景。

按钮


主板

边框


安装说明

注意事项：
本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
本产品仅限室内使用。

安装前请确认电源总闸已关闭！
安装方法：
1.将主板安装到铁架与边框上




2.接线说明



以智能墙壁开关六键为例

3.检查接线，确定负载线与接线柱接触良好，且没有裸露的导线；使用配套的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上按键面板



4.开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常

指示灯与按键说明

指示灯状态	设备状态说明
白灯闪烁	待连接状态

更多产品资讯



杭州梅蒂斯智能科技有限公司
杭州市滨江区建业路511号华业大厦1层
www.metistech.cn
400-088-6109

网关联网流程

① 请依照网关联网说明书，将网关添加到易庐智能生活APP，确保开关在网关Zigbee网络的有效覆盖范围内，以保证开关与网关的有效连接；

② 长按面板左上角负载按键（5s以上），直到场景按键白灯闪烁；

③ 打开易庐智能生活APP左下角“我的家”页面，点击页面右上角“+”；

④ 通过“手动添加”或者“自动发现”来添加设备，依照提示操作设备入网；

⑤ 添加成功后，即可在“我的家”列表中找到设备。



扫码下载安装易庐智能生活APP
本产品需搭配易庐智能生活APP使用

产品规格

产品型号	MT-OC2B-MB6
产品尺寸	86°90°35.5mm
电源电压	95V-260V
单路负载	白炽灯<1000W每路；LED灯<400W每路
待机功耗	≤0.7W
工作温度	-10℃~+45℃
工作湿度	≤80%
无线协议	Zigbee 3.0
通信频率	2.4GHz, IEEE 802.15.4
传输距离	100m (空旷场地)

保修政策

梅蒂斯智能墙壁开关的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；

2、自您签收日起8-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或维修服务；

3、自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务。

性能故障包含：

1、因结构或者材料因素造成表面裂纹

2、指示灯失效

3、按键失效

4、开关控制功能失效

非保修条例

1、未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、其它非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的损坏或故障。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
无线模块	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364-2014的规定编制

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下

X:表示该有毒有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超过在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求



三包凭证可沿此撕下

Metis智能墙壁开关 (六键)

客户姓名 _ _ _ _ _ (先生/小姐) 联系电话 _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _

Metis智能墙壁开关 (六键)

客户姓名 _ _ _ _ _ (先生/小姐) 联系电话 _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _

产品合格证
检 验 员 _ _ _ _ _
日 期 _ _ _ _ _

