

SARDIN萨丁系列灯具


SARDIN萨丁系列灯具使用手册

使用产品前请仔细阅读使用手册




安装步骤


① 在天花板上开一个直径75mm的安装孔。



② 将对应电源驱动器的输出端与灯具连接




单色温灯接线




双色温灯接线


③ 断电后将市电接入到电源驱动器的L&N输入端



④ 收住弹簧，将灯具卡入天花板内



⑤ 安装完成，即可试亮



基本参数

型号	MT-LTNP-SD07
色温范围	3000K/4000K/5000K
显色指数	Ra 90
光通量	520lm
光束角	可选 15°/24°/35°
额定功率	7W
额定输入	DC36V 150mA
使用寿命	50000H
开孔尺寸	Φ75mm
产品尺寸	Φ86mm*104mm
倾斜角度	±30°
主要材质	铝
产品颜色	砂白+黑
表面处理	喷粉

产品特点



低眩光



低频闪



高显指



艺术感



多光效



IP54

高防护



铝型材



寿命长

安全注意事项

1、灯具应由合格的电工安装、连接和测试，请勿在阳光直射、潮湿、多震、受雨淋及产生腐蚀性气体的条件下使用，避免引起灯具坠落、漏电；

2、在灯具安装或维修前请先关闭电源，确保电线不会被尖锐的边缘挤压或损坏；

3、灯具工作时不应被绝缘层或类似材料所覆盖；

4、灯具使用环境温度过高或过低都会影响灯具的使用寿命，灯具清洁时请将软布粘肥皂水拧干后擦拭，防止变色，灯具表面应定期维护；

5、请勿随意改造灯具结构和接线方式，以避免触电或失火，灯具异常时，请迅速切断电源；

6、对灯具的使用不当或者随意更换非原厂配件，将无法确保其质保期，制造商可自由更改设计、规格和装配说明。

警告

本灯具及适配的电源驱动器不能直接安装在可燃物表面及有爆炸气体、液体、粉尘的场所！



产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障，经梅蒂斯智能售后服务中心监测确定，可免费享受退货或换货服务；

2、自您签收次日起8日—15日内，本产品出现性能故障，经梅蒂斯智能售后服务中心监测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3、自您签收次日起36个月内，本产品出现性能故障，经梅蒂斯智能售后服务中心监测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、或篡改、涂改、标贴、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、因人为原因导致产品及其配件的性能故障。如直接接入强电、使用电流值不匹配的电源驱动器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下

SARDIN萨丁系列灯具三包凭证

客户姓名

(先生/小姐)

联系电话

客户地址

序列号

产品型号

购机日期

购机商店

商店地址

发票号码

购机单位盖章

SARDIN萨丁系列灯具三包凭证

客户姓名

(先生/小姐)

联系电话

客户地址

序列号

产品型号

购机日期

购机商店

商店地址

发票号码

购机单位盖章